

```
#####, ##### <chess@chessgriffin.com>  
#####: 43126
```

#####

#####.

Fordította: Páli Gábor, utolsó ellen#rzés: 2010.11.28.

#####

1.	# ##### (###) #####	1
2.	# #####	2
3.	# #####	2
4.	##### # #####	3
5.	# #####	4
6.	#####	5
7.	# #####	7
	#####	7

```
1. # ##### ##### ##### (####) #####
#####
```

```
# #####, ##### Common UNIX Printing System (##### #####) #
#####® ##### ##### ##### ##### ##### #####.
```

```

# #####
#####

## #####
### # #####® #####
#####

# ##### ##. Internet Printing Protocol (###, #####)
#####
### # Line Printer Daemon (##), # Server Message Block (##) ## AppSocket
(#### ##) JetDirect ##### # #####. # #####
# #####® #####
##### # ##### PostScript Printer Description (###, #####)
#####. ##### # #####
#####®, #####® # #####®
#####
# ##### # http://www.cups.org/ ##### #.

```

2. #

```

# #####. ##
#####:

```

```
# cd /usr/ports/print/cups && make install clean
```

```

# ##### (#####
#####)

```

```
# pkg_add -r cups
```

```

##### ##, ##
#####/##### # # #####/#####, #####
##### # #####. # #
##### # /usr/local/etc/cups #####

```

3. #

```

# #####
# ##### (## ##)
##### # # /etc/devfs.rules ##### # # cups
# #####:

```

```

[system=10]
add path -'unlpt*' mode 0660 group cups
add path -'ulpt*' mode 0660 group cups
add path -'lpt*' mode 0660 group cups
add path -'usb/X.Y.Z' mode 0660 group cups

```

```
# #####
```



#####

```
## X, Y ## Z ##### # ##### /dev/usb #####
##### ##### #. # #####
# #####(8) ##### ugenX.Y #####, #####
### ##### # /dev/usb #####
#####.
```

```
##### ## /etc/rc.conf ##### ## # ##### ## #:
```

```
cupsd_enable="YES"
devfs_system_ruleset="system"
```

```
## #####
##### ##, ##### ## # #####
#####.
```

```
##### ® ##### ® #####
##### # #####, ## # /usr/local/etc/cups/mime.types ## /usr/local/etc/
cups/mime.convs ##### # #####:
```

```
application/octet-stream
```

```
##### # #####, ## #####
##### ## ##### (8) ##
#####.
```

```
# /etc/rc.d/devfs restart
# /usr/local/etc/rc.d/cupsd restart
```

4.

```
# ##### # #####
##### ##, #####
## ## ##### ® ##### ® #####
# #####.
```

```
# ##### # #####
##### # http://localhost:631 #####
##### # #####
localhost (#####) ##### # #####
##### #
##### #
```

#####. ##### ##### ##### # ##### ##### ##### ##### #####
 ##### ##### ##### ##### # ##### #####
 ##### # ##### ##### ##### ##### # #####
 #####, ##### ##### ##### ##### # #####
 #####, ##### ##### ##### ##### # #####
 ##### ##### ##### # #####

5. # #####

5.1. #####® #####

```
#### # szerver-ip ##### ## # ##### ##### ##### #####  
#####.
```

```
# #### #####
```

5.2. #####®

```
# #####® ## ##### ##### ##### ##### # #####
##### ## #####. # #####® ## #####
##### ## ##### # #####, ##### ## ## #####
##### # #####. #####
# #####® # ##### #####, ##### #
##### #####, ##### # ##### ##### ## ## #####
#####:
```

```
http://szervernév-vagy-ip:631/printers/nyomtatónév
```

```
## ## ##### ## ## ##### #####® #####
##, ##### # ##### # ##/#####3 #####
##### ##, ##### ##### ## ## ##
```

6.

```
# ##### ##### ##### ##### # #####
##### #####. ##### ## ##### #####
##### ## ## ##### #####(8) #####
##### ## ##, ##### # #####
##### #####. ##### # #####
## ##### # ##### cups #####. ##
# ##### ##### ##### #####
##### #####, ##### ## #####
##### ## ##### # /usr/local/etc/cups/cupsd.conf #####
## ##### ##### #####
#####. ##### ## ##. #####
#####, ##### # ##### cupsd.conf #####
##### # #####. #####
##### ## ##### # #####. #####
##### ##### # #####
# ##### ##### # #####
```

```
# Általános információk naplózása. Ha hibát keresünk, írjuk az
# -"info" helyett a -"debug" értéket.
LogLevel info
```

```
# A rendszergazdák csoportja.
SystemGroup wheel
```

```
# A 631-es porton várjuk a kliensek kapcsolódását.
Port 631
#Listen localhost:631
Listen -/var/run/cups.sock
```

```
# A helyi hálózaton megosztott nyomtatók mutatása.
Browsing On
BrowseOrder allow,deny
#BrowseAllow @LOCAL
BrowseAllow 192.168.1.* # Adjuk meg a helyi hálózatunkat.
BrowseAddress 192.168.1.* # Adjuk meg a helyi hálózatunkat.

# Alapértelmezett hitelesítési módszer, amikor szükség van rá.
DefaultAuthType Basic
DefaultEncryption Never # Vegyük ki ezt a sort, ha titkosítani akarunk.

# A szerver a helyi hálózaton bármelyik gép elérheti.
<Location -/>
    Order allow,deny
    #Allow localhost
    Allow 192.168.1.* # Adjuk meg a helyi hálózatunkat.
</Location>

# A helyi hálózatról el tudjuk érni az adminisztrációs felületet.
<Location -/admin>
    #Encryption Required
    Order allow,deny
    #Allow localhost
    Allow 192.168.1.* # Adjuk meg a helyi hálózatunkat.
</Location>

# A helyi hálózatunkról el tudjuk érni a konfigurációs állományt.
<Location -/admin/conf>
    AuthType Basic
    Require user @SYSTEM
    Order allow,deny
    #Allow localhost
    Allow 192.168.1.* # Adjuk meg a helyi hálózatunkat.
</Location>

# Az alapértelmezett nyomtatási és feladatkezelési házurendek.
<Policy default>
    # A feladatokat kizárólag csak a tulajdonosaik vagy a rendszergazda
    # képesek elvégezni.
    <Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs \
Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription \
Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job \
CUPS-Move-Job>
        Require user @OWNER @SYSTEM
        Order deny,allow
    </Limit>

# A karbantartást csak megfelel# hitelesítés után végezhetünk.
<Limit Pause-Printer Resume-Printer Set-Printer-Attributes Enable-Printer \
Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs Release-Held-New-Jobs \
Deactivate-Printer Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer \
Promote-Job Schedule-Job-After CUPS-Add-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Class \
CUPS-Delete-Class CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs CUPS-Set-Default>
```

```
# #####
```

```
AuthType Basic
Require user @SYSTEM
Order deny,allow
</Limit>
```

```
# A feladatokat csak a tulajdonosaik és a rendszergazda tudják törölni.
<Limit Cancel-Job CUPS-Authenticate-Job>
Require user @OWNER @SYSTEM
Order deny,allow
</Limit>
```

```
<Limit All>
Order deny,allow
</Limit>
</Policy>
```

7. #

```
## # ##### # /etc/make.conf
##### #
##### #
##### #
```

```
WITH_CUPS=YES
CUPS_OVERWRITE_BASE=YES
WITHOUT_LPR=YES
```

```
##### # WITH_CUPS #
##### # #
CUPS_OVERWRITE_BASE #
##### #
##### #, #
##### #, #
##### # WITHOUT_LPR #
##### #
```

#####

```
#
####, 1
```

```
#
#####, 1
```

